

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	19/09/07	GERAL	BTG 522/07	0

TS-2155: CANCELAMENTO DO MODO FÁBRICA E CORREÇÃO DE GEOMETRIA (PINCUSHION).

Verificamos que alguns televisores **TS-2155** chegaram aos nossos distribuidores com o MODO FÁBRICA ativado ou necessitando correção de geometria (efeito PINCUSHION).

Abaixo seguem os procedimentos para correção destas anormalidades e que poderão ser executados na residência do cliente

1. DESATIVANDO O MODO FÁBRICA ATIVADO

- a) Ao ligar o TV a indicação fábrica será exibida e não poderá ser utilizado normalmente com várias de suas funções bloqueadas ou alteradas.



- b) Pressione a tecla **SAP** do controle remoto (o TV se desligará, ficando no modo STANDBY, caso isto não ocorra, pressione a tecla **+100** ou **POWER**).
- c) **O MODO FÁBRICA** foi desativado.
- d) Pressione a tecla **POWER** para ligar o TV.
- e) Na tela será exibida a mensagem **PRESSIONE VOL+ PARA AUTOPROGRAMAÇÃO**.
- f) Pressione a tecla **VOL+** para iniciar a autoprogramação de canais.
- g) Ao término da autoprogramação o televisor poderá ser utilizado normalmente.



gradiente

2. CORRIGINDO A GEOMETRIA (EFEITO PINCUSHION).

ATENÇÃO!!

Para correção desta anormalidade é necessário acessar o **MENU DE SERVIÇO** do televisor.

O **MENU DE SERVIÇO** dá acesso a vários parâmetros críticos do produto, portanto, não altere nenhum item que não estiver informado neste boletim, durante este procedimento.

- Ligue o TV.
- Pressione a tecla **MENU** e observe a imagem.




IMAGEM NORMAL





IMAGEM COM DISTORÇÕES, NECESSITANDO DE CORREÇÃO DE GEOMETRIA

- Apresentando distorções conforme as fotos acima, pressione **MENU** e digite **2, 5, 8 e 0** no controle remoto do TV.
- Na tela será exibido o **MENU DE SERVIÇO** do televisor.



MENU DE SERVIÇO DO TS-2155

- No controle remoto, digite **0,9 e 3**.



gradiente

f) O parâmetro **093 AVLE** será exibido em destaque (o registro estará em 1).



PARÂMETRO 093 AVLE (EM VERDE)

g) Com as teclas **VOL+** e **VOL-**, altere o registro para **0**.



PARÂMETRO 093 AVLE (CORRIGIDO)

h) Pressione a tecla **DISPLAY** para sair do modo serviço.

i) Pressione a tecla **MENU** e certifique-se que o problema tenha sido corrigido.




IMAGEM NORMAL



IMAGEM COM DISTORÇÕES, NECESSITANDO DE CORREÇÃO DE GEOMETRIA

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas, detalhando a ocorrência e procedimentos adotados, através do sistema GVS.

**Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página
<http://www.gradienteservices.com.br> e os arquivos do Cedoc no GVS.**